

Model : CRT-iFace800

iFace 800 Upgraded face Capacity and performance

Avec la dernière plate-forme de ZK et son algorithme, iFace 800 peut jusqu'à 1200 visages et 2000 modèles d'empreintes digitales.



Il permet de gérer l'entreprise plus d'employés avec moins de bornes. Option carte RFID assure que les clients ont plus de choix pour gérer la fréquentation à temps et contrôle d'accès. Il prend également en charge plusieurs méthodes d'authentification, y compris le visage, empreintes digitales, mot de passe, carte de RFID et leurs combinaisons, ce qui rend iFace800 plus applicable. Communications multi-modèles constitués de RS232 / 485, TCP / IP, hôte USB et Wi-Fi / GPRS (en option) permettent une gestion des données extrêmement facile.

Spécification

| Paramètre de produit | Paramètre Description |
|---|--|
| Lecteur Fingerprint | Capteur optique d'empreintes digitales ZK |
| Caméra | Caméra haute résolution infrarouge |
| Affichage | 4.3" TFT écran tactile |
| Capacité de Visage | 1200 (1:N) |
| Capacité Fingerprint | 2000 |
| Capacité ID Card | 10000 (Optional) |
| Capacité Journaux | 100000 |
| Communication | TCP/IP,RS232/485, USB host (Optional: Wi-Fi/GPRS) |
| Fonctions standard de temps de présence | Photo d'identité, le commutateur de statut automatique, Code du travail, T9, 9Digit ID de l'utilisateur, l'heure d'été, planifiée cloche |
| Interfaces de contrôle d'accès pour | Tiers Serrure électrique, capteur de porte et bouton Quitter |
| Wiegand Signal | Sortie |
| Fonctions en option | ID Card, Mifare Card ,ADMS |
| Vitesse de vérification | 2 sec |
| Dimension | 193.6*165*111mm(L*W*T) |



Caractéristique

- Capacité: 1200 faces et 2000 modèles d'empreintes digitales.
- Les méthodes d'authentification: visage, empreintes digitales, RFID et / ou mot de passe.
- Conception ergonomique élégante.
- Intuitive GUI de l'écran tactile.
- Batterie de sauvegarde intégré en option offre approx. 4hours fonctionnement continu.
- Wi-Fi ou GPRS pour la connexion sans fil en option.
- Interfaces intégrées pour la troisième verrou de partie électrique, capteur de porte, alarme, bouton de sortie, ou d'une cloche.